

100V→115V、220V アップトランス

BS-PW-JST500～5000



- 日本の100V電源に接続して、115Vまたは220Vに昇圧して出力
- 日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能
- 過電流から本体を保護するプロテクター付き
- 容量は500VA、1000VA、1500VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類
- 入力・出力ソケットは
500VA,1000V,1500VA : C14タイプ（専用ケーブルが付属）
2000VA,3000VA,5000VA : 固定端子タイプ
- 220Vの出力ケーブルはユニバーサル仕様のマルチタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応

※2000VA以上のモデル入力端子は電源端子：M6ボルト、アース端子：250型平型端子。

電源ケーブルとリング端子を別途用意してください。

※本製品で220V出力を使用する場合は、スペックの容量の半分程度を上限として使用してください。

※本製品で電気器具を30分以上連続して使用する場合は、消費電力の1.5倍をカバーする容量を選択してください。

※本製品でモーター内蔵器具や電熱器具を使用する場合は、消費電力の3倍をカバーする容量を選択してください。

※本製品は電圧のみを変更する製品です。使用する電化製品の対応周波数と利用する地域の周波数を確認してからご使用ください。

型番	電圧	容量	外寸 (L×W×H)	重量	入出力
BS-PW-JST500-115	100V入力	500VA	123×100×82 mm	1.98 kg	C14タイプ 専用ケーブル付属
BS-PW-JST1000-115		1000VA	126×100×82 mm	2.40 kg	
BS-PW-JST1500-115		1500VA	148×100×82 mm	3.50 kg	
BS-PW-JST2000-115	115V出力	2000VA	150×100×82 mm	3.60 kg	固定端子タイプ
BS-PW-JST3000-115		3000VA	152×130×153mm	6.90 kg	
BS-PW-JST5000-115		5000VA	165×130×153mm	9.0 kg	
BS-PW-JST500-220	100V入力	500VA	140×100×85 mm	2.96 kg	C14タイプ 専用ケーブル付属
BS-PW-JST1000-220		1000VA	151×129×152mm	6.90 kg	
BS-PW-JST1500-220		1500VA	183×131×152mm	10.8 kg	
BS-PW-JST2000-220	220V出力	2000VA	200×130×154mm	13.0 kg	固定端子タイプ
BS-PW-JST3000-220		3000VA	215×165×195mm	21.0 kg	
BS-PW-JST5000-220		5000VA	233×168×200mm	24.5 kg	

C14タイプ



ロック付C14インレットを採用し、
付属の専用ケーブルで簡単接続

固定端子タイプ



高電流でも安定した接続が可能な
バインディングポスト端子台
端子ボルト径：M6
アース端子：250型平行端子

専用ケーブル（付属品）



100V入力用
NEMA 5-15P プラグ
115V出力用
NEMA 5-15R ソケット



100V入力用
NEMA 5-15P プラグ
220V出力用
ユニバーサルソケット

お問合せ：

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

www.bitstrong.co.jp