

115V→100V、220V→100V ダウントランス BS-PW-FST500～5000



- 海外の220V,115V電源に接続して、100Vに降圧出力
- アメリカや中国、ヨーロッパなどのコンセントから日本の電化製品を使用可能
- 過電流から本体を保護するプロテクター付き
- 容量は500VA、1000VA、1500VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類
- 入力・出力
500VA, 1000V, 1500VA : C14タイプ（専用ケーブルが付属）
2000VA, 3000VA, 5000VA : 固定端子タイプ
- 海外旅行や海外出張などで海外で日本製品を使用する際に

※2000VA以上の入出力端子は電源端子：M6ボルトとなっています。電源ケーブルとリング端子を別途用意してください。

※本製品で電気器具を30分以上連続して使用する場合は、消費電力の1.5倍をカバーする容量を選択してください。

※本製品でモーター内蔵器具や電熱器具を使用する場合は、消費電力の3倍をカバーする容量を選択してください。

※本製品は電圧のみを変更する製品です。使用する電化製品の対応周波数と利用する地域の周波数を確認してからご使用ください。

型番	電圧	容量	外寸 (L×W×H)	重量	出力
BS-PW-FST500-115	115V入力	500VA	123×100×82 mm	1.98 kg	C14タイプ 専用ケーブル付属
BS-PW-FST1000-115		1000VA	126×100×82 mm	2.40 kg	
BS-PW-FST1500-115		1500VA	148×100×82 mm	3.50 kg	
BS-PW-FST2000-115	100V出力	2000VA	150×100×82 mm	3.6 kg	固定端子タイプ
BS-PW-FST3000-115		3000VA	152×130×153 mm	6.9 kg	
BS-PW-FST5000-115		5000VA	165×130×153 mm	9.0 kg	
BS-PW-FST500-220	220V入力	500VA	140×100×85 mm	2.96 kg	C14タイプ 専用ケーブル付属
BS-PW-FST1000-220		1000VA	151×129×152 mm	6.9 kg	
BS-PW-FST1500-220		1500VA	183×131×152 mm	10.8 kg	
BS-PW-FST2000-220	100V出力	2000VA	200×130×154 mm	13.0 kg	固定端子タイプ
BS-PW-FST3000-220		3000VA	215×165×195 mm	21.0 kg	
BS-PW-FST5000-220		5000VA	233×168×200 mm	24.5 kg	

C14タイプ



ロック付C14インレットを採用し、
付属の専用ケーブルで簡単接続

固定端子タイプ



高電流でも安定した接続が可能な
バイディングポスト端子台

専用ケーブル（付属品）



入力用
NEMA 5-15P プラグ
出力用
NEMA 5-15R ソケット

お問合せ：

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

www.bitstrong.co.jp